


Aansluitgegevens FOKZbox High-contrast LCD display



In tegenstelling tot de meeste HD44780 compatible LCD displays heeft het EA DIP162-DN3LW Supertwist LCD display twee rijen met negen aansluitingen. Het display dient als volgt aangesloten te worden:

Printplaat A1 > LCD pin 1
Printplaat A2 > LCD pin 2
Printplaat A3 > LCD pin 3
Printplaat A4 > LCD pin 4
Printplaat A5 > LCD pin 5
Printplaat A6 > LCD pin 6
Printplaat A11 > LCD pin 11
Printplaat A12 > LCD pin 12
Printplaat A13 > LCD pin 13
Printplaat A14 > LCD pin 14
Printplaat A15 > LCD pin 17
Printplaat A16 > LCD pin 18



Aanbevolen wordt, om een passende krimpkous te gebruiken die in zijn geheel om de printpennen past zodat na montage mechanische bescherming bestaat. Een en ander zoals afgebeeld in de afbeelding hierboven.